ATELIER A
Coffret divisionnaire N°1

| UTILISATION   | Repère | U (V) | Pu <sub>(kW)</sub> | η                   | cos φ  | S <sub>(kVA)</sub> | tg φ          | ku  | Pu <sub>abs (kW)</sub> | Qu <sub>abs (kVar)</sub> | Su <sub>abs (kVA)</sub> | Ib <sub>(A)</sub> |
|---|--------|-------|--------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------|-----|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Tour ERNAULT  | N°1    | 400   | 4                  | 0,825               | 0,89   | 5,45               | 0,512         | 0,8 | 3,88                   | 1,99                     | 4,36                    | 6,29              |
| Tour ERNAULT  | N°2    | 400   | 4                  | 0,825               | 0,89   | 5,45               | 0,512         | 0,8 | 3,88                   | 1,99                     | 4,36                    | 6,29              |
| Tour ERNAULT  | N°3    | 400   | 4                  | 0,825               | 0,89   | 5,45               | 0,512         | 0,8 | 3,88                   | 1,99                     | 4,36                    | 6,29              |
| Tour ERNAULT  | N°4    | 400   | 4                  | 0,825               | 0,89   | 5,45               | 0,512         | 0,8 | 3,88                   | 1,99                     | 4,36                    | 6,29              |
| Perceuse à colonne  | N°1    | 400   | 1,5                | 0,772               | 0,81   | 2,40               | 0,724         | 0,8 | 1,55                   | 1,13                     | 1,92                    | 2,77              |
| Perceuse à colonne  | N°2    | 400   | 1,5                | 0,772               | 0,81   | 2,40               | 0,724         | 0,8 | 1,55                   | 1,13                     | 1,92                    | 2,77              |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
|   |        |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
| TOTAUX  |        |       |                    |                     |        |                    | $\rightarrow$ |     | 18,62                  | 10,20                    | 21,23                   | 30,65             |
| Coefficient de simultanéité coffret divisionnaire n°1 ks $ ightarrow$ |        |       |                    |                     | 0,75   |                    | $\rightarrow$ |     | 13,97                  | 7,65                     | 15,93                   |                   |
| Coefficient d'extension ke $ ightarrow$                               |        |       |                    |                     | 1      | $\rightarrow$      |               |     | 13,97                  | 7,65                     | 15,93                   | 22,99             |
| Facteur de puissance gl   | 0,877  |       |                    |                     |        |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
| Puissance apparente S (kVA) $\rightarrow$                             |        |       |                    |                     | 15,925 |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
| Courant d'emploi  |        |       |                    | <b>I</b> b (A) →    | 22,99  |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |
| A Reporter  |        |       |                    | $P(kW) \rightarrow$ | 13,97  |                    |               |     |                        |                          |                         |                   |

Annexe 3 : folio 1/6

<u>ATELIER A</u>
Eclairage - Prises de Courant

| UTILISATION   | Repère | U (V) | Pu (kW) | η                | cos φ | $S_{(kVA)}$   | tg φ          | ku    | Pabs (kW) | Q (kVar) | 5 (kVA) | Ib (A) |
|---|--------|-------|---------|------------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|----------|---------|--------|
| Report coffret  | N°1    | 400   | 13,97   | 1                | 0,877 | 15,93         | 0,548         | 1     | 13,97     | 7,65     | 15,93   | 22,99  |
| 5 PC 2x16A  |        | 231   | 18      | 1                | 1     | 18            | 0,000         | 0,2   | 3,60      | 0,00     | 3,60    | 9,00   |
| Eclairage   |        | 231   | 2,55    | 0,85             | 0,85  | 3,53          | 0,620         | 1     | 3,00      | 1,86     | 3,53    | 8,82   |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
|   |        |       |         |                  |       |               |               |       |           |          |         |        |
| TOTAUX  |        |       |         |                  |       |               | $\rightarrow$ |       | 20,57     | 9,51     | 22,66   | 32,71  |
| Coefficient de simultanéité Atelier A (2 <sup>ième</sup> niveau) ks → |        |       |         | 0,9              |       | $\rightarrow$ |               | 18,51 | 8,56      | 20,39    |         |        |
| Coefficient d'extension ke $ ightarrow$                               |        |       |         | $ke \rightarrow$ | 1     |               | $\rightarrow$ |       | 18,51     | 8,56     | 20,39   | 29,44  |
| Facteur de puissance global cos $\phi \rightarrow$                    |        |       |         |                  | 0,908 |               |               |       |           |          |         |        |
| Puissance apparente S (kVA)→  |        |       |         | 20,394           |       |               |               |       |           |          |         |        |
| Courant d'emploi  |        |       |         | Ib (A) →         | 29,44 |               |               |       |           |          |         |        |
| A Reporter  |        |       |         | P (kW) →         | 18,51 |               |               |       |           |          |         |        |

Annexe 3 : folio 2/6

### ATELIER B

| UTILISATION   | Repère                                       | U (V) | Pu (kW) | η                   | cos φ           | S <sub>(kVA)</sub> | tg φ          | ku    | Pabs (kW) | Q (kVar) | 5 (kVA) | Ib (A) |
|---|--|-------|---------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-----------|----------|---------|--------|
| Compresseur   |  | 400   | 11      | 0,872               | 0,85            | 14,84              | 0,620         | 0,8   | 10,09     | 6,25     | 11,87   | 17,14  |
| 3 PC 2×16A  |  | 231   | 10,6    | 1                   | 1               | 10,6               | 0,000         | 0,4   | 4,24      | 0,00     | 4,24    | 10,60  |
| Eclairage   |  | 231   | 0,85    | 0,85                | 0,85            | 1,18               | 0,620         | 1     | 1,00      | 0,62     | 1,18    | 2,94   |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   |  |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
| TOTAUX  | <u>.                                    </u> |       |         |                     |                 |                    |               |       | 15,33     | 6,87     | 16,80   | 24,25  |
|   |  |       |         | -                   |                 | 1                  | $\rightarrow$ |       |           |          |         | 24,25  |
| Coefficient de simultanéité Atelier B (2 <sup>ième</sup> niveau) ks → |  |       |         | 0,9                 | $\rightarrow$   |                    |               | 13,80 | 6,19      | 15,12    |         |        |
| Coefficient d'extension ke $ ightarrow$                               |  |       |         | 1                   |                 | $\rightarrow$      |               | 13,80 | 6,19      | 15,12    | 21,83   |        |
| Facteur de puissance global $\cos \phi \rightarrow$                   |  |       |         |                     | 0,912<br>15,122 |                    |               |       |           |          |         |        |
|   | Puissance apparente S (kVA) →                |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
| ·   | Courant d'emploi Ib $(A) \rightarrow$        |       |         |                     |                 |                    |               |       |           |          |         |        |
| A Reporter  |  |       |         | $P(kW) \rightarrow$ | 13,80           |                    |               |       |           |          |         |        |

Annexe 3 : folio 3/6

ATELIER C
Coffret divisonnaire N°2

| UTILISATION                                  | Repère                                       | U (v) | Pu (kW) | η        | cos φ  | S <sub>(kVA)</sub> | tg φ          | ku    | Pabs (kW) | Q (kVar) | 5 (kVA) | Ib (A) |
|--|--|-------|---------|----------|--------|--------------------|---------------|-------|-----------|----------|---------|--------|
| Ventilateur                                  | N°1  | 400   | 1,85    | 0,787    | 0,88   | 2,67               | 0,540         | 1     | 2,35      | 1,27     | 2,67    | 3,86   |
|  | N°2  | 400   | 1,85    | 0,787    | 0,88   | 2,67               | 0,540         | 1     | 2,35      | 1,27     | 2,67    | 3,86   |
| Four   | N°1  | 400   | 15      | 1        | 1      | 15,00              | 0,000         | 1     | 15,00     | 0,00     | 15,00   | 21,65  |
|  | N°2  | 400   | 15      | 1        | 1      | 15,00              | 0,000         | 1     | 15,00     | 0,00     | 15,00   | 21,65  |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
|  |  |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
| TOTAUX                                       | ]  |       |         |          |        |                    | $\rightarrow$ |       | 34,70     | 2,54     | 34,79   | 50,22  |
| Coefficient de simultar                      | Coefficient de simultanéité coffret n°2 ks → |       |         |          |        | Ī                  | $\rightarrow$ |       | 34,70     | 2,54     | 34,79   |        |
| Coefficient d'extension ke $ ightarrow$      |  |       |         | 1        |        | $\rightarrow$      |               | 34,70 | 2,54      | 34,79    | 50,22   |        |
| Facteur de puissance global $\cos\phi$ $\to$ |  |       |         |          | 0,997  |                    |               |       |           |          |         |        |
| Puissance apparente $S(kVA) \rightarrow$     |  |       |         |          | 34,794 |                    |               |       |           |          |         |        |
| Courant d'emploi                             | Courant d'emploi Ib (A) →                    |       |         |          |        |                    |               |       |           |          |         |        |
| A Reporter                                   |  |       |         | P (kW) → | 34,70  |                    |               |       |           |          |         |        |

Annexe 3 : folio 4/6

ATELIER C
Eclairage - Prises de Courant

| UTILISATION   | Repère                                    | U (V) | Pu (kW) | η                 | cos φ | $S_{(kVA)}$   | tg φ          | ku   | Pabs (kW) | Q (kVar) | 5 (kVA) | Ib (A) |
|---|---|-------|---------|-------------------|-------|---------------|---------------|------|-----------|----------|---------|--------|
| Report coffret  | N°2                                       | 400   | 34,70   | 1                 | 0,997 | 34,79         | 0,073         | 1    | 34,70     | 2,54     | 34,79   | 50,22  |
| 5 PC 2x16A  |   | 231   | 18,00   | 1                 | 1     | 18            | 0,000         | 0,28 | 5,04      | 0,00     | 5,04    | 12,60  |
| Eclairage   |   | 231   | 1,70    | 0,85              | 0,85  | 2,35          | 0,620         | 1    | 2,00      | 1,24     | 2,35    | 5,88   |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
|   |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
| TOTAUX  |   |       |         |                   |       |               | $\rightarrow$ |      | 41,74     | 3,78     | 41,91   | 60,49  |
| Coefficient de simultanéité Atelier C (2 <sup>ième</sup> niveau) ks → |   |       |         |                   | 0,9   |               | $\rightarrow$ |      | 37,57     | 3,40     | 37,72   |        |
| Coefficient d'extension $ke \rightarrow$                              |   |       |         | $ke \rightarrow$  | 1     | $\rightarrow$ |               |      | 37,57     | 3,40     | 37,72   | 54,45  |
| Facteur de puissance gl   | Facteur de puissance global cos $\phi 	o$ |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
| Puissance apparente S (kVA)→  |   |       |         | 37,721            |       |               |               |      |           |          |         |        |
| Courant d'emploi  |   |       |         |                   |       |               |               |      |           |          |         |        |
| A Reporter  |   |       |         | P ( <b>kW</b> ) → | 37,57 |               |               |      |           |          |         |        |

Annexe 3 : folio 5/6

#### Armoire Générale "Bâtiment Maintenance"

| UTILISATION  | Repère                | U (V)                       | Pu (kW) | η                | cos φ | S <sub>(kVA)</sub> | tg φ          | ku | Pabs (kW)     | Q (kVar)       | 5 (kVA)                | Ib (A)        |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------|------------------|-------|--------------------|---------------|----|---------------|----------------|------------------------|---------------|
| Report Atelier "A"   | C1                    | 400                         | 18,51   | 1                | 0,908 | 20,39              | 0,462         | 1  | 18,51         | 8,56           | 20,39                  | 29,44         |
| Report Atelier "B"   | C2                    | 400                         | 13,80   | 1                | 0,912 | 15,12              | 0,448         | 1  | 13,80         | 6,19           | 15,12                  | 21,83         |
| Report Atelier "C"   | <i>C</i> 3            | 400                         | 37,57   | 1                | 0,996 | 37,72              | 0,090         | 1  | 37,57         | 3,40           | 37,72                  | 54,45         |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
|  |                       |                             |         |                  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |
| TOTAUX   |                       |                             |         |                  |       |                    | $\rightarrow$ |    | 69,88         | 18,14          | 72,19                  | 104,20        |
| Coefficient de simultan  | éité Armoire <u>c</u> | générale (3 <sup>ième</sup> | niveau) | ks $ ightarrow$  | 0,8   |                    | $\rightarrow$ |    | 55,90         | 14,52          | 57,76                  |               |
| Coefficient d'extension  |                       |                             |         | $ke \rightarrow$ | 1     |                    | $\rightarrow$ |    | 55,90         | 14,52          | 57,76                  | 83,36         |
| Facteur de puissance gl  | obal                  |                             |         | $\cos\phi\to$    | 0,968 |                    |               |    |               |                |                        |               |
| Tangente $\phi$ calculée au secondaire du transformateur tg $\phi$ $\to$     |                       |                             |         |                  | 0,260 |                    |               |    |               |                |                        |               |
| Tangente $\phi$ calculée au primaire du transformateur tg $\phi \rightarrow$ |                       |                             |         |                  | 0,350 |                    |               |    |               |                |                        |               |
| Courant d'emploi Ib (A) $ ightarrow$   |                       |                             |         |                  | 83,36 |                    |               |    |               |                |                        |               |
| Puissance wattée totale P (kW) $ ightarrow$                                  |                       |                             |         |                  | 56    |                    |               |    |               |                |                        |               |
| Puissance apparente tot  |                       |                             |         | 5 (kVA) →        | 58    |                    | $\rightarrow$ |    | Puissance nom | inale du trans | formateur $ ightarrow$ | 63kV <i>A</i> |
| Compensation énergie r   | éactive               |                             |         | $Q\;(kVAr) \to$  |       |                    |               |    |               |                |                        |               |

Annexe 3 : folio 6/6